

## 「ワイヤレスLAN」ドライバアップデートのお願い

本アップデート作業はワイヤレスLAN搭載モデルをお買い上げのお客様が対象です。

本機には、最新の“ワイヤレスLANドライバCD-ROM”を添付しております。ワイヤレスLAN搭載モデルをお買い上げのお客様は、以下の手順に従い、添付CDにてドライバのアップデートを必ず行ってください。

なお、この手順ではドライバ CD-ROM が E ドライブに挿入されていることを想定しています。これと異なる場合は、利用される環境にあわせて読み替えてください。

### ■アップデートにあたってのご注意■

- ・アップデートの作業を行うには管理者権限をもつユーザーアカウントでログオンする必要があります。(本機を最初にセットアップしたユーザーが行うのが確実です)

### ・ドライバのアップデート手順

まずはドライバCD-ROMをDVD/CDドライブに挿入した後に、下記手順を行ってください。

#### (1)Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection ドライバの更新

1. 使用中のアプリケーションがあれば、すべて終了させてください。
2. 「スタート」ボタン→すべてのプログラム→アクセサリ→「ファイル名を指定して実行」をクリックし、「名前」に  
E:¥WLVINVIS¥iProDifX.exe  
と半角で入力し「OK」ボタンをクリック。  
「参照」ボタンをクリックしてファイルの格納場所を指定できます。

853-850554-001-A



\*850554001A\*

3. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されるので、「続行」ボタンをクリック
4. 「インテル(R)PRO/Wireless ネットワークドライバ インストーラを  
実行しています。お待ち下さい...」  
というウィンドウが表示され、しばらくすると自動で消えるので  
表示(ウィンドウ)が消えたらアップデート終了。

以上でワイヤレスLANドライバのアップデートは終了です。

#### ・ドライバのバージョン確認

アップデート手順の完了後には、念のため次の手順に従ってドライバのバージョンアップが完了できたか確認を行ってください。

1. 「スタート」ボタン→「コントロールパネル」をクリック
2. 「システムとメンテナンス」をクリックし、「デバイスマネージャ」をクリック
3. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されるので、「続行」ボタンをクリック
4. 「デバイスマネージャ」画面で「ネットワークアダプタ」以下にある、  
「Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection」を右クリックし、  
「プロパティ」をクリック。
5. 「Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection のプロパティ」画面が表示されますので、「ドライバ」タブをクリック
6. 「バージョン」が「10.6.0.54」と表示されるか、それより新しいバージョンが表示されていれば、正常にインストールされているので「OK」ボタンをクリックしプロパティを終了。  
(正しいバージョンが表示されない場合は、もう一度アップデート手順を実行してください。)

これでドライバのバージョンの確認は完了です。引き続き「トリプルメモリースロット」「SDメモリーカードスロット」ドライバのアップデートを行ってください。アップデートが完了している場合には、ご使用になったドライバCD-ROMを取り出して下さい。