

LAVIE Smartシリーズを ご購入いただいたお客様へ

- はじめに、添付品を確認してください
- 添付のマニュアルをお読みになる前に、
必ずこの冊子をご覧ください

| | |
|---------------------|---|
| マニュアルで使用している名称について | 3 |
| ご購入いただいたモデルの確認 | 4 |
| 添付品の確認 | 5 |
| マニュアルの表記(シリーズ名)について | 7 |
| アフターケアについて | 8 |
| 仕様一覧 | 9 |



本冊子では、LAVIE Smartシリーズの仕様や、LAVIE Smartシリーズとほかのシリーズとの違いについて説明しています。

本冊子以外のマニュアルには、LAVIE Smartシリーズ以外の情報も記載されていますので、あらかじめ本冊子で、LAVIE Smartシリーズの情報をご確認ください。

© NEC Personal Computers, Ltd. 2020

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルにより異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口やサービス内容、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。また、Windowsやアプリのアップデートにより、画面や手順に変更が入る場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft、Windows、Internet Explorer、Excel、Office ロゴ、OneNote、Outlook、PowerPointは、米国 Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。

インテル、Intel、インテル Core、Celeron、Pentium、Intel Optaneはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。

AMD、AMD Arrow ロゴ、AMD Ryzenならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または登録商標です。

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。NECパーソナルコンピュータ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

ファイナルパソコン引越しおよびファイナルパソコンデータ引越しはAOSデータ株式会社の日本における商標です。

PCMoverは、米国における米国 Laplink Software 社の登録商標です。

Corel、Corel ロゴ、Corel バルーンロゴ、Paintshop、および、PhotoMirage は、カナダ、アメリカ合衆国および/またはその他の国の Corel Corporation および/またはその関連会社の商標または登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

マニュアルで使用している名称について

本マニュアルでは、各モデルを以下の名称で表記しています。

| マニュアル上の名称 | 型番 |
|--------------------|-----------------------------|
| LAVIE Smart N15 | PC-SN□□□■□□H(■がR、S、T、U)のモデル |
| LAVIE Smart N15(R) | PC-SN□□□■□□H(■が1、2)のモデル |
| LAVIE Smart N15(A) | PC-SN□□□■□□H(■がP、Q)のモデル |

ご購入いただいたモデルの確認

「添付品の確認」(p.5)をご覧になる前に、ご購入いただいたモデルの型番を確認してください。モデルによって添付品などが異なります。

ご購入いただいたモデルについては、添付の『本製品の構成について』でご確認ください。

このパソコンの型番について、本マニュアルや装置銘板、保証書での表記と、梱包箱のラベルや添付の『本製品の構成について』での表記が異なりますが、同一の商品となります。

| | | |
|----|---------------------|-----------------------------|
| | 本マニュアルや装置銘板、保証書での表記 | 梱包箱のラベルや添付の『本製品の構成について』での表記 |
| 型番 | PC-SN□□□□□□H | PC-SN□□□□□□H-△ |

添付品の確認

まず、添付の『本製品の構成について』で、ご購入いただいたモデルを確認してください。次に添付品を確認してください。モデルにより、添付品が異なります。

LAVIE Smart N15、LAVIE Smart N15(R)、LAVIE Smart N15(A)

- パソコン本体
- ACアダプタ
- 電源コード
- 本製品の構成について
- セットアップマニュアル
- PC修理チェックシート
- LAVIE Smartシリーズをご購入いただいたお客様へ(このマニュアル)

次の添付品の有無や種類は、ご購入いただいたモデルにより異なります。

● マウスが添付されているモデルの場合

- Bluetoothマウス
 - マウス用乾電池(単3形×1本)
- ※動作確認用です。無くなり次第、新しい電池に交換してください。

● 「Office Personal 2019」が添付されているモデルの場合

- 「Office Personal 2019」のカード
(はじめてお使いになる際に、カード内に記載されているプロダクトキーの入力が必要になります。大切に保管してください)




※画像はイメージです。デザインは変更される場合があります。

● 「Office Home & Business 2019」が添付されているモデルの場合

- 「Office Home & Business 2019」のカード

(はじめてお使いになる際に、カード内に記載されているプロダクトキーの入力が必要になります。大切に保管してください)



※画像はイメージです。デザインは変更される場合があります。

● 保証が「1年間保証」以外のモデルの場合

- メーカー保証サービスパック、またはあんしん保証サービスパック

(3年版、4年版、5年版のいずれかひとつ)



- ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合に添付されないソフトウェアについて詳しくは、「ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合」(p.6)をご覧ください。
- 添付品が足りない場合や破損していた場合は、お買い上げ日から1か月以内にNECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお申し出ください。
なお、お問い合わせの時期及びその内容によっては、添付品をご提供できない場合、またはご提供に時間を要する場合がございます。あらかじめご了承のほどお願いいたします。

ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合

ミニマムソフトウェアパックのモデルをご購入の場合、次のソフトウェアは添付されません。

(標準ソフトウェアパックをご購入の場合も、モデルやハードウェアの構成によって、添付されないソフトがあります)

- パソコンのいろは
- CyberLink PowerDirector 16 for NEC
- 筆ぐるめ 27
- LAVIE AIエージェント
- LAVIE AI設定ユーティリティ
- ファイナルパソコンデータ引越し™ for NEC
- おてがるバックアップ
- Corel® PhotoMirage™ Express for NEC
- Corel® Paintshop® Pro

マニュアルの表記(シリーズ名)について

このパソコンに添付されているマニュアルおよび「LAVIEアプリナビ」などを読みになるときは、次のようにシリーズ名を本体のシリーズ名に読み替えてください。

| マニュアル上の名称 | シリーズ名 |
|--------------------|------------------------------------|
| LAVIE Smart N15 | LAVIE N15(N1575) |
| LAVIE Smart N15(R) | LAVIE N15(N1585,N1565) |
| LAVIE Smart N15(A) | LAVIE N15(N1535,N1515,N1510,N151E) |

アフターケアについて

保守サービスやお問い合わせについての情報です。

保守サービスについて

保守サービスについては、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)へお問い合わせください。詳しくは、添付の『セットアップマニュアル』をご覧ください。

このパソコンに添付されているアプリケーションに関するお問い合わせは、「LAVIEアプリナビ」の右上の「添付アプリのサポート窓口」で表示される「添付アプリのサポート窓口一覧」をご覧になり、各社へお問い合わせください。

また、このパソコンと別にご購入になった周辺機器やメモリ、アプリケーションに関するお問い合わせは、その製品の取扱説明書などに記載の問い合わせ先にご相談ください。

LAVIE Smartシリーズに関するお問い合わせ

下記NECサポート窓口(121コンタクトセンター)までお問い合わせください。

● NECサポート窓口(121(ワントゥワン)コンタクトセンター)

チャットサポート:<http://121ware.com/support/chat/>

※ LINEアプリやWebブラウザを利用したチャットによるテクニカルサポート
(使い方相談・故障診断)をおこなうサービスです。

- LINEチャット/Webチャット

受付時間:24時間365日(自動応答のみ)*1

※ お問い合わせ内容によってオペレータが対応いたします。(9:00 ~ 18:00)

*1:システムメンテナンス日等を除く

電話サポート:0120-977-121

※ 携帯・PHS・IP電話用0570-000-121(ナビダイヤル・通話料お客様負担)へ
ナビダイヤルをご利用になれない場合は03-6670-6000(通話料お客様負
担)へ

※ 電話番号をよくお確かめになり、おかげください。

※ システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合がありま
す。

NECサポート窓口(121コンタクトセンター)の詳しい情報は添付の『セットアップマニュ
アル』をご覧ください。

また、最新の情報については、(<http://121ware.com/121cc/>)をご覧ください。

サービス内容は予告なしに変更される場合がございます。

このパソコンを売却するには

パソコンを他人に売却、処分するときの注意事項については、添付の『セットアップマニュアル』
の「パソコンの売却、処分、改造について」をご覧ください。

仕様一覧

ここではSmartシリーズすべてのモデルの仕様について記載しています。
ご購入いただいたモデルの構成については、添付の『本製品の構成について』をご覧ください。

本体仕様一覧

●LAVIE Smart N15

| | | | | |
|---------------|---|--|--|---|
| 型番 | PC-SN186RLAH PC-SN186SLAH PC-SN186TLAH PC-SN186ULAH PC-SN186RLDH PC-SN186SLDH PC-SN186TLDH PC-SN186ULDH | PC-SN164RLAH PC-SN164SLAH PC-SN164TLAH PC-SN164ULAH PC-SN164RLDH PC-SN164SLDH PC-SN164TLDH PC-SN164ULDH | PC-SN212RLAH PC-SN212SLAH PC-SN212TLAH PC-SN212ULAH PC-SN212RLDH PC-SN212SLDH PC-SN212TLDH PC-SN212ULDH | PC-SN19CRNAH PC-SN19CSNAH PC-SN19CRNDH PC-SN19CSNDH |
| プロセッサー | 第10世代インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー | 第10世代インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー | 第10世代インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー 5205U |
| メインメモリ ※19 | 標準容量／最大容量 【以下いずれかの仕様になります】 ・4GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応可能)／32GB※14※26 ・8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応)／32GB※14※26 ・16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応)／32GB※14※26 ・32GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 16GB×2、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応)／32GB※12 | | | 【以下いずれかの仕様になります】 ・4GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応可能)／8GB※14※26 ・8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応)／8GB※12 |
| ストレージ | BD/DVD/CD ドライブ(詳細は別表(p.12)をご覧ください) | 【以下いずれかの仕様になります】 ・DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書き込み] ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)※59※60 | | |
| 通信機能 | LAN ワイヤレスLAN Bluetooth® | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | | Wi-Fi 5(433Mbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n) |
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンブ部除く) | 362.4(W)×253.8(D)×22.7(H)mm | | |
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)※133 | 約2.2kg※150 | 約2.2kg※170 | |
| 電源※136※137 | | リチウムイオンバッテリ(36Wh※138)またはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | | |
| 消費電力 | 最大時 | 約45W | | |

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

- ※ 12 : メモリの交換、増設はできません。
- ※ 14 : メインメモリ増設サービス利用時。お客様によるメモリの交換、増設はできません。
- ※ 19 : 実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。
- ※ 26 : 増設したメモリ構成により、一部の容量がデュアルチャネル動作となり、残りがシングルチャネル動作となる場合があります。
- ※ 59 : ブルーレイディスクの再生はアプリを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などにより音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。
- ※ 60 : ブルーレイディスクの再生時は、必ずACアダプタをご使用ください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。
- ※ 133 : 平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。
- ※ 136 : パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
- ※ 137 : 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。
- ※ 138 : 公称容量(実使用上でのバッテリパックの容量)を示します。

- ※ 150 : Windows 10 Home 64ビット、メモリ4GB、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク約1TB(5400回転/分)、マウスなしの構成にて測定。
- ※ 170 : Windows 10 Home 64ビット、メモリ4GB、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク約500GB(5400回転/分)、マウスなしの構成にて測定。

●LAVIE Smart N15(R)

| | |
|---------------|---|
| 型番 | PC-SN20N1LAH PC-SN20N2LAH PC-SN20N1LDH PC-SN20N2LDH |
| プロセッサ | AMD Ryzen™ 7 4700U プロセッサー |
| メインメモリ ※19 | 標準容量／最大容量 【以下いずれかの仕様になります】 ・8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応)／32GB ※14※26 ・16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応)／32GB※14※26 ・32GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 16GB×2、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応)／32GB※12 |
| ストレージ | BD/DVD/CD ドライブ(詳細は別表(p.12)をご覧ください) 【以下いずれかの仕様になります】 ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-R/+R 2層書き込み) ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)※59※60 |
| 通信機能 | LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) Bluetooth® Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) |
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンブ部除く) 362.4(W)×253.8(D)×22.7(H)mm |
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)※133 約2.2kg※150a |
| 電源※136※137 | リチウムイオンバッテリ(36Wh※138)またはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) |
| 消費電力 | 最大時 約45W |

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

- ※ 12 : メモリの交換、増設はできません。
- ※ 14 : メインメモリ増設サービス利用時。お客様によるメモリの交換、増設はできません。
- ※ 19 : 実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。
- ※ 26 : 増設したメモリ構成により、一部の容量がデュアルチャネル動作となり、残りがシングルチャネル動作となる場合があります。
- ※ 59 : ブルーレイディスクの再生はアプリを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などにより音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。
- ※ 60 : ブルーレイディスクの再生時は、必ずACアダプタをご使用ください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。
- ※ 133 : 平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。
- ※ 136 : パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
- ※ 137 : 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。
- ※ 138 : 公称容量(実使用上のバッテリパックの容量)を示します。
- ※ 150a : Windows 10 Home 64ビット、メモリ4GB×2、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク約1TB(5400回転/分)、マウスなしの構成にて測定。

●LAVIE Smart N15(A)

| | | |
|---------------|--|---|
| 型番 | PC-SN23YPNAH PC-SN23YQNAH PC-SN23YPNDH PC-SN23YQNDH | PC-SN12ZPNAH PC-SN12ZQNAH PC-SN12ZPNDH PC-SN12ZQNDH |
| プロセッサー | AMD Athlon™ Silver 3050U プロセッサー | AMD 3020e プロセッサー |
| メインメモリ ※19 | 標準容量／最大容量 【以下いずれかの仕様になります】 ・4GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、 PC4-19200対応、デュアルチャネル対応可能) ／8GB※14※26 ・8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、 PC4-19200対応、デュアルチャネル対応)／ 8GB※12 | 【以下いずれかの仕様になります】 ・4GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、 PC4-19200対応)／8GB※14※26 ・8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、 PC4-19200対応)／8GB※12 |
| ストレージ | BD/DVD/CD ドライブ(詳細は別表(p.12)をご覧ください) | 【以下いずれかの仕様になります】 ・DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書き込み] ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)※59※60 |
| 通信機能 | LAN Wi-Fi 5(433Mbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n) Bluetooth® | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 Wi-Fi 5(433Mbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n) Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) |
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンブ部除く) | 362.4(W)×253.8(D)×22.7(H)mm |
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)※133 | 約2.2kg※170 |
| 電源※136※137 | リチウムイオンバッテリ(36Wh※138)またはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) | |
| 消費電力 最大時 | 約45W | |

上記の内容は本体のハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

- ※ 12 : メモリの交換、増設はできません。
- ※ 14 : メインメモリ増設サービス利用時。お客様によるメモリの交換、増設はできません。
- ※ 19 : 実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。
- ※ 26 : 増設したメモリ構成により、一部の容量がデュアルチャネル動作となり、残りがシングルチャネル動作となる場合があります。
- ※ 59 : ブルーレイディスクの再生はアプリを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などにより音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。
- ※ 60 : ブルーレイディスクの再生時は、必ずACアダプタをご使用ください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。
- ※ 133 : 平均値。質量は記載の値と異なる場合があります。
- ※ 136 : パソコン本体のバッテリなど各種電池は消耗品です。
- ※ 137 : 標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)です。
- ※ 138 : 公称容量(実使用上のバッテリパックの容量)を示します。
- ※ 170 : Windows 10 Home 64ビット、メモリ4GB、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク約500GB(5400回転/分)、マウスなしの構成にて測定。

BD/DVD/CD ドライブ仕様

●LAVIE Smart N15、LAVIE Smart N15(R)、LAVIE Smart N15(A)

| ドライブ※1 | | ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き) (BDXL™ 対応) | DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書き込み] |
|----------|------------------------|---|-------------------------------------|
| 読み出し | CD-ROM※3 | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
| | CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
| | CD-RW | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
| | DVD-ROM | 最大8倍速 | 最大8倍速 |
| | DVD-R | 最大8倍速 | 最大8倍速 |
| | DVD+R | 最大8倍速 | 最大8倍速 |
| | DVD-RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 |
| | DVD+RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 |
| | DVD-RAM※9 | 最大5倍速 | 最大5倍速 |
| | DVD-R (2層)※6 | 最大8倍速 | 最大8倍速 |
| | DVD+R (2層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 |
| | BD-ROM | 最大6倍速 | — |
| | BD-R (1層)※12 | 最大6倍速 | — |
| | BD-R (2層)※12 | 最大6倍速 | — |
| | BD-R XL (3層/4層) ※16 | 最大6倍速 | — |
| 書き込み/書換え | BD-RE (1層) | 最大6倍速 | — |
| | BD-RE (2層) | 最大6倍速 | — |
| | BD-RE XL (3層)※17 | 最大4倍速 | — |
| | CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
| | CD-RW※4 | 最大10倍速 | 最大10倍速 |
| | DVD-R※5 | 最大8倍速 | 最大8倍速 |
| | DVD+R | 最大8倍速 | 最大8倍速 |
| | DVD-RW※8 | 最大6倍速 | 最大6倍速 |
| | DVD+RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 |
| | DVD-RAM※9※10 | 最大5倍速 | 最大5倍速 |
| | DVD-R (2層)※7※19 | 最大6倍速 | 最大6倍速 |
| | DVD+R (2層)※20 | 最大6倍速 | 最大6倍速 |
| | BD-R (1層)※12 | 最大6倍速 | — |
| | BD-R (2層)※12 | 最大6倍速 | — |
| | BD-R XL (3層/4層) ※16 | 最大4倍速 | — |
| | BD-RE (1層)※14 | 最大2倍速 | — |
| | BD-RE (2層)※14 | 最大2倍速 | — |
| | BD-RE XL (3層)※17 | 最大2倍速 | — |

- ※ 1： 使用するディスクによっては、一部の書き込み／読み出し速度に対応していない場合があります。
- ※ 3： Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読み出し可能です。
- ※ 4： Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
- ※ 5： DVD-Riは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- ※ 6： 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読み出しはサポートしておりません。
- ※ 7： DVD-R(2層)書き込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記はサポートしておりません。
- ※ 8： DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- ※ 9： DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2 (片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の読み出し/書き換えはサポートしておりません。
- ※ 10： DVD-RAM12倍速ディスクの書き込みはサポートしておりません。
- ※ 12： BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(LTH Type含む)に準拠したディスクに対応しています。
- ※ 14： BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応しておりません。
- ※ 16： BD-R Ver.2.0/Ver.2.2に準拠したディスクに対応しています。
- ※ 17： BD-RE Ver.3.0に準拠したディスクに対応しています。
- ※ 19： DVD-R(2層) 12倍速ディスクへの書き込みはサポートしておりません。
- ※ 20： DVD+R(2層) 16倍速ディスクへの書き込みはサポートしておりません。

MEMO

MEMO



**LAVIE Smartシリーズを
ご購入いただいたお客様へ**

NECパーソナルコンピュータ株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX

初版 2020年9月

NEC

853-811190-405-A

Printed in Japan